

Клавиатура TouchKey ТК-106/208

Инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения

Изделие «Клавиатура TouchKey ТК-106/208» (далее «клавиатура») предназначено для использования в составе охранно-пожарных систем и систем контроля доступа. Базовым объектовым прибором является УОО S632-2GSM.

Клавиатура совместима с интерфейсом Dallas 1-Wire Touch Memory, далее «ТМ» и обеспечивает эмуляцию ключей Touch Memory. Клавиатура снабжена шестью светодиодными индикаторами состояния шлейфов или разделов охранно-пожарной сигнализации.

2. Подключение

Подключение клавиатуры производится посредством двухжильного кабеля к интерфейсу считывателя ТМ, клемма «_» подключается к общему проводу считывателя, клемма «ТМ» - к соответствующей сигнальной клемме интерфейса.

Подключение индикаторов производится при помощи клеммы «+12В», подключаемой к источнику питания напряжением 10...14В и клемм «1»...«6», подключаемых к выходам типа ОК.

При использовании клавиатуры с УОО S632-2GSM или другим стандартным считывателем ТМ клавиатура не требует отдельного источника питания для ввода кодов ключей ТМ. При использовании клавиатуры с устройствами, не полностью соответствующими стандарту ТМ (напр. УО-4С) наличие питания на клемме «+12В» является необходимым.

3. Использование

Использование клавиатуры производится следующим образом. Код, последовательно вводимый с цифровой части клавиатуры, преобразуется в код ключа ТМ. Допускается длина кода до 6 цифр. Полный сброс неверно введенного кода осуществляется клавишей «Х».

Нажатие клавиши «Ключ» передает введенный код на считыватель ТМ, при этом продолжительность и количество нажатий данной клавиши соответствует продолжительности и количеству касаний считывателя ключом ТМ.

Например, для имитации двойного касания клавиша «Ключ» нажимается дважды, для имитации длительного касания – нажимается продолжительно. Набранный код сохраняется в памяти клавиатуры в течение 5 секунд. Нажатие клавиши ключ после этого интервала передает код ключа ТМ, равный 0.

4. Гарантия и сведения об изготовителе

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клавиатуры ТУ 4372-005-24703315-2009 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя:

300028, г. Тула, ул. Болдина, 109, 9. ООО Компания «Проксима»

Тел./факс: +7(4872)26-56-38 E-mail: support@proxyma.ru <http://www.proxyma.ru>