


**Полезный совет!**

Для большинства пользователей подойдёт «простой код». Он управляет взятием под охрану сразу всех датчиков. Если же вы знаете, как пользоваться профессиональным конфигуратором и как разделить объект на разделы, то вы сможете создать много кодов для разных областей охраны.

Но это уже другая история...




Здесь вы можете создавать новые коды, например, для разных членов семьи и изменять уже существующие.

**Пользуйтесь с удовольствием.  
И помните, вы под охраной!**

Мы закончили настройку. Теперь можете приступать к работе с вашим охранным прибором.

Для начала работы комплекса охраны вашей квартиры необходимо лишь закрепить приборы на стенах, включить в розетку и запустить приложение на мобильном устройстве.


**В коробочный комплект входит всё необходимое для охраны вашей квартиры.**



**Главный охранный прибор**

на базе охранного прибора серии W500 с возможностью расширения функционала подключением дополнительных беспроводных и проводных извещателей.

2 инфракрасных извещателя (ИК) для реакции на движение.



Извещатель №6 с функцией вход/выход со временем 60 секунд. Извещатель №7 охранный с функцией времени на выход.

**Переверните страницу, чтобы  
начать пользоваться нашей системой.**





## Комплект охранного оборудования «Бриз» W500

Давайте вместе закрепим устройства на стенах.

Возьмите из коробки необходимый шаблон, просверлите через него в месте установки отверстия. Затем вам останется только закрепить изделия саморезами с дюбелями.


3 шаблона: 2 на извещатели, 1 на прибор.

Первый ИК-извещатель

даёт вам возможность выходить и заходить домой без тревоги за время равное 1 минуте.

Он называется вход/выход.

Чтобы не прошмыгнул вор, установить извещатель надо так, чтобы любой открывший дверь был им замечен. Поэтому направьте его на входную дверь или установите рядом с ней. Видит он на 45 градусов в каждую сторону.



Вот как это делается.

### Полезный совет!

Охранный прибор лучше расположить вне прямого доступа потенциального злоумышленника, но там, где вам будет удобно иметь к нему доступ. Например: в месте, которое закрывается открытой дверью.

Второй извещатель установите там, где проще проникнуть в квартиру или в месте, которое обойти невозможно, например в коридоре между комнатами. Он не должен видеть вас в момент выхода из дома или когда вы входите.

Полезный совет! Никогда не направляйте ИК извещатель в окно, на кондиционер, на батареи отопления или места, где «дует ветер», и тогда вас не потревожат ложные срабатки!

## Комплект охранного оборудования «Бриз» W500




Мы закрепили всё на стенах, вставили батарейки и включили прибор в розетку. Теперь настало время включать ваше любимое мобильное устройство.

Для начала загрузите из Магазина приложение Proxyma Assistant 2. Это можно сделать, используя считыватель QR - кода.




Теперь нам необходимо открыть приложение и при первом входе нажать ссылку «Регистрация» на главном экране. Затем добавить ваш новый прибор, нажав кнопку «+» в нижнем правом углу «Списка объектов». Завершающим этапом будет создание ключа (кода пользователя) для управления охраной объекта. За это отвечает кнопка «Ключи» в меню «Действия». На картинках мы показали главные шаги настройки для Вас.



Выберите «Регистрация»



Нажмите «+» для создания объекта.



Введите адрес, название и **серийный номер** вашего прибора с упаковки или отсканируйте его.